

История изменений

Изменения для версии 1.18:

- Увеличен уровень сигнала вызова (RING) до 120В.
 - FLASH (нормированный разрыв шлейфа) выполняется из режима соединения нажатием на кнопку [#]. Сброс линии выполняется, как и ранее, нажатием кнопок [*] [#].
 - Уменьшено время реакции на сигнал отбоя при ошибочно набранном номере GSM абонента с 5 до 1 сек.
-

Изменения для версии 1.19:

- Добавлена поддержка услуги «**конференц-связь**».
Для установки соединения в режиме «**конференц-связь**» необходимо:
 - позвонить на SIM-карту BASIS-а,
 - после установки соединения набрать [#] <Номер GSM абонента> [#].*Примечание:*
(12-ое сообщение включается перед набором < Номера GSM абонента> в канал GSM;
13-ое — по окончании установки режима «**конференц-связь**». Возможность записи сообщений по необходимости)
 - Исправлен индивидуальный режим для «PHONE» (исправлена ошибка, приводившая к трехсекундному ограничению на продолжительность соединения при звонке с PHONE в GSM)
 - Исправлена ошибка при чтении списка сообщений с помощью BASIS Data Suite (> 12)
-

Изменения для версии 1.21:

- Версия прошивки **1.21** адаптирована под новую аппаратную часть. Работает как на старом, так и на новом варианте «железа». Функционально версия **1.21** аналогична версии **1.19**.
-

Изменения для версии 1.22:

- Отключено воспроизведение приглашения при звонке из GSM на LINE, если назначен диспетчер с временем вызова 0 сек.
 - В режиме «CALLBACK» после отбоя перед совершением обратного звонка введена пауза продолжительностью 1 сек.
 - При выполнении BASIS-ом обратного звонка в режиме «CALLBACK» попытки установить соединение производятся до получения ответа «ЗАНЯТО» или до истечения времени вызова, ограниченного GSM оператором.
 - В режиме «конференц-связи» после набора номера второго абонента, попытки установить соединение выполняются до получения ответа «ЗАНЯТО» или до истечения времени вызова, ограниченного GSM оператором.
 - В режиме «конференц-связи» производятся попытки объединения звонков в конференцию до истечения времени вызова.
 - Устранено зависание при автовызове диспетчера, в случае, если GSM абонент отключился до завершения автонабора номера.
 - Добавлен режим «**переполюсовка**» при установке / разрыве соединения абонента GSM с PHONE. Применяется для настройки тарификации звонков. Режим устанавливается только с телефона командой 61#3#100#100#.
 - Уменьшен уровень DTMF сигнала при автонаборе номера в линию LINE. (Были замечены проблемы с мини-АТС «SAMSUNG»).
 - Введена возможность работы с GSM номерами длиной от 1 до 28 цифр.
 - Порог индикации перехода на резервное питание установлен на уровне 10В.
-

Изменения для версии 1.23 (beta):

- Добавлена команда перевода BASIS в режим модема с клавиатуры телефона.
Включение из режима программирования командой:
 - 70#1# - для скорости 115200bps,
 - 70#2# - для скорости 19200bps.Установленный режим не «сбрасывается» при выключении питания.
Выключение режима:
 - включить BASIS без SIM карты.

- Исправлена ошибка, возникавшая при использовании услуги «конференц-связь» в том случае, если в записную книжку SIM-карты BASIS были внесены номера телефонов и имена абонентов.
 - Добавлен «избирательный» CALLBACK.
Избирательный CALLBACK назначается путем внесения номеров абонентов в записную книжку SIM-карты BASIS с именами, начинающимися с символов «СВ». Общий CALLBACK в этом случае должен быть отключен (см. руководство по эксплуатации). Изменения в записную книжку SIM-карты BASIS вносятся с помощью мобильного телефона.
-

Изменения для версии 1.24:

- Выполнена доработка ПО для режима «Конференция».
-